


2873



Drehdimmer (R, L, LED) mit Softrastung, sonstige

Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreischnittautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschaltstrombegrenzer verwenden.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Betriebsspannung	230 V AC
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich	

Strom

Steuerstrom	100 mA
-------------	--------

Sicherung

Feinsicherung	T 3,15 H 250
Sicherung	mit Ersatzsicherung, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Leistung

Dimmbare, konventionelle Trafos	20...500 VA
Verlustleistung bei Volllast	≈ 5 W
Dimmbare, konventionelle Trafos mit NV-LED	20...100 VA

Werkstoff

Farbe	nicht zutreffend
Werkstoff	Kunststoff/Metall

Abmessungen

Achsmaß Ø	4 mm
-----------	------

Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen	3...100 W
--------------------------	-----------

LED Steuerung

Dimmbare 230 V LED-Lampen	3...100 W
---------------------------	-----------

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen	20...500 W
-------------------------------	------------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt (eindrchtig)	1, 2,5 mm ²
Lastart	universal und LED Retrofit
- mit Klemme fr Grundlast von Netzabschalter	
- mit Steckklemmen	

Einstellungen

- Grundhelligkeit einstellbar

Ausstattung

- Phasenanschnitt
- mit Druck-Aus-/Wechselschalter

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Softrastung
--------------------------------------	-----------------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
-------------	----

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...45 °C
---------------------	-----------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Sekundr Designlinie(n)	Lichtsteuerung, Hauselektronik

Hinweis

Hinweistext	Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung mglich.
-------------	---