



28848989



Radio Touch polarweiß glänzend

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

Technische Merkmale

Funktion

- Countdown
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Schlaf-Timer
- Lautstärkeregelung

Kompatibilität

Für Lautsprecher je Kanal 4...8 Ω

Kontrollen und Indikatoren

- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay

Konnektivität

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- externer Audioeingang AUX IN

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

Frequenz

Frequenzbereich (Radioempfang) 87,5...108 MHz

Messung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	33 mm
Abmessungen Display (B x H)	35 x 28 mm

Montage

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage, Schraubbefestigung über Tragplatte

Anschluss

Leiterquerschnitt	max. 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (Lautsprecher)	max. 1,5 mm ²
Anschluss	mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- mit Schraubklemmen	

Einstellungen

- manueller und automatischer Sendersuchlauf

Ausstattung

- Einschalten mit letztem Sender
- 8 Senderspeicher nichtflüchtig

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Hinweis

Hinweistext	Für den Betrieb ist mindestens ein Lautsprecher anzuschließen.
-------------	----------------------------------------------------------------